







# Stromspeicher- Freigabeliste 2022 Hochvolt (HV)

Wechselrichter			BYD HVS				BYD HVM						LG Energy Solutions			BMZ Hyperion				
Hersteller	Produkt/Serie	Ersatz-/ Notstrom	5.1	7.7	10.2	12.8	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1	10H P	16H P	FLEX	7.5	10.0	12.5	15.0	
	SolarEdge StorEdge 1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	SMA SBS 2.5	-	✓ 2,0	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SMA SBS 3.7 – 6.0	⚡	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	✓	✓	
	SMA Hybrid 5.0 – 10.0 SE	⚡	✓ 5,1	✓ 7,7	✓	✓	-	✓ 6,1	✓ 7,7	✓ 9,2	✓	✓	-	-	⌚	-	-	-	-	
	Fronius Primo Gen24 Plus 3.0 – 6.0	⚡	✓ 4,5	✓	-	-	-	✓ 4,5	✓ 5,6	✓	✓	-	-	-	⌚	-	-	-	-	
	Fronius Symo Gen24 Plus 3.0 – 5.0	⚡	✓ 2,6	✓ 3,8	✓	-	-	✓ 2,6	✓ 3,2	✓ 3,8	✓ 4,5	✓	-	-	⌚	-	-	-	-	
	Fronius Symo Gen24 Plus 6.0 – 10.0	⚡	✓ 4,5	✓ 6,8	✓ 9,0	-	-	✓ 4,5	✓ 5,6	✓ 6,8	✓ 7,9	✓ 9,0	-	-	⌚	-	-	-	-	
	Kostal Plenticore Plus 4.2 – 10.0	-	✓ 2,7	✓ 4,0	✓ 5,3	✓ 6,6	-	✓ 2,7	✓ 3,3	✓ 4,0	✓ 4,7	✓ 5,3	-	-	⌚	✓ 2,0	✓ 2,7	✓ 3,4	✓ 4,0	
	Kostal MP Plus 1.5 – 2.5	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kostal MP Plus 3.0 – 5.0	-	✓ 2,7	✓ 4,0	✓	✓	✓ 2,0	✓ 2,7	✓ 3,3	✓ 4,0	✓ 4,7	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	Kostal Plenticore BI 5.5/26	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓ 4,0	✓ 5,4	✓	✓
	Kostal Plenticore BI 10/26	-	-	✓ 7,7	✓	✓	-	-	✓ 6,7	✓ 8,0	✓ 9,3	✓	-	-	-	-	-	-	✓ 6,7	✓ 8,1
	Sungrow SH5.0 – 10.0RT	⚡	✓ 5,1	✓ 7,7	✓	✓	-	✓ 6,1	✓ 7,7	✓ 9,2	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	GoodWe ET Plus GW5K – GW10K-ET	⚡	✓ 5,1	✓ 7,7	✓	✓	-	✓ 5,1	✓ 6,4	✓ 7,7	✓ 9,0	✓	-	-	⌚	-	-	-	-	

- ✓ Freigabe laut Hersteller erteilt
- ⌚ Freigabe laut Hersteller geplant
- Keine Freigabe laut Hersteller
- ⚡ Not-/Netzersatzstrom möglich entsprechend der Angaben der Wechselrichterhersteller
- 4,5/4,5 Der Systembedingte, maximal mögliche Batteriestrom reduziert die maximale Batterielade-/ entladeleistung auf den angegebenen Wert.

