



Firma: Meteocontrol GmbH
Straße: Pröllstr. 28
PLZ / Ort: D-86157 Augsburg, Germany
Telefon: +49 (0) 821-34 666 - 88
E-Mail: technics@meteocontrol.com

Projektname: 592731_PPC-Station_de_V1.00

Artikel Nr.: 592731
Version: 1.00
Projekt Nr.:
Bemerkung:

Erstellt am: 10.12.2018
Bearbeitet am: 03.08.2023

Technische Daten:

Bestimmung:

VDE: 0660-600-1 (Deutsche Norm)
(Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen)

NORM: DIN EN 61439-2 (Intern. Norm)
(Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen)

Metrische Daten:

Material: Glasfaserverstärktes Polyester

Abmaße (HxBxT): 847mm x 636mm x 300mm

Gewicht (kg): 36,21

Schutzart:

IP65

Zuleitung:

1,5mm² - 4mm²

230V AC 50Hz

6A

Steuerspannung:

230V AC

24V DC

24V DC (USV)

Aderfarben:

Einspeisung:

L1-3 = schwarz

N = hell-blau

PE = grün - gelb

Steuerspannung 230V AC:

geschaltet (L)= rot

ungeschaltet (N)= rot-weiss

Steuerspannung 24V AC:

Steuerspannung 24V DC:

+= dunkelblau

-= dunkelblau-weiss

0-10V / 0-20mA / 4-20mA:

+/-= weiß

weitere Farben:

Analog Signale:	weiss
Messleitung:	weiss
Busleitung RS485A/B:	Li2YCY (TP) Farbcode: DIN 47100
Potentialfrei:	braun
Multisignal:	orange

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Inhaltsverzeichnis

F06_003_MC



Blatt	Anlage	Einbauort	Seitenbeschreibung	Datum	Bearbeiter
1	=Allgemein	+Deckblatt	Titel- / Deckblatt	03.08.2023	
1	=Allgemein	+Tech.Deckblatt	Technische Daten	03.08.2023	
2	=Allgemein	+Tech.Deckblatt	Aderfarben	10.12.2018	
1	=Allgemein	+Inhaltsverzeichnis	Inhaltsverzeichnis	03.08.2023	
1	=Allgemein	+Aufbau	Schaltschrank Front- und Seitenansicht	14.03.2022	
2	=Allgemein	+Aufbau	Schaltschrank Montageplatte	28.09.2022	
3	=Allgemein	+Aufbau	Schaltschranklegende	03.08.2023	
1	=01	+S01	Einspeisung	22.04.2022	
2	=01	+S01	Steuerspannung 24V DC	11.03.2022	
3	=01	+S01	Steuerspannung 24V DC USV	28.09.2022	
4	=01	+S01	Reserve	10.12.2018	
5	=01	+S01	LWL Ethernet Switch	28.09.2022	
6	=01	+S01	blue'Log X-Serie	28.09.2022	
7	=01	+S01	blue'Log X-Serie RS485	03.07.2021	
8	=01	+S01	blue'Log Signal Stecker 1	11.03.2022	
9	=01	+S01	blue'Log Signal Stecker 2 Multi Eingänge	03.07.2021	
10	=01	+S01	blue'Log Signal Stecker 2 Digitale Ausgänge	03.07.2021	
11	=01	+S01	Reserve	11.03.2022	
12	=01	+S01	Reserve	11.03.2022	
13	=01	+S01	Reserve	11.03.2022	
14	=01	+S01	Reserve	11.03.2022	
15	=01	+S01	Netz-Analysegerät	28.09.2022	
16	=01	+S01	Rackaufbau	11.03.2022	
17	=01	+S01	Controller PFC200 (1)	08.06.2022	
18	=01	+S01	Controller PFC200 (2)	11.03.2022	
19	=01	+S01	16-Kanal-Digitaleingang	11.03.2022	
20	=01	+S01	16-Kanal-Digitaleingang	11.03.2022	
21	=01	+S01	8-Kanal-Digitalausgang	11.03.2022	
22	=01	+S01	Klemmenleiste digitale Eingänge	11.03.2022	
23	=01	+S01	Klemmenleiste digitale Ausgänge	11.03.2022	
24	=01	+S01	Industrial VPN LTE-Router MIRO-L100	08.06.2022	
1	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	
2	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	
3	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	
4	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	
5	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	
6	=Auswertungen	+Stückliste	Artikelstückliste	03.08.2023	

+Tech.Deckblatt/2										+Aufbau/1		
				Datum:	03.08.2023			Inhaltsverzeichnis	= Allgemein			
				Bearb.:	MHE				+ Inhaltsverzeichnis	Gesamt: 37		
				Gepr.:								
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00		Blatt: 1 von 1			

Frontansicht



Seitenansicht




Schaltschranklegende


F18_002_MC

Montageplatte


Positionsnummer	Betriebsmittelkennzeichen	Artikelnr. / Typbezeichnung
1	2F1	ABB.2CDS251001R0024 S201-C2
2	2F1.1	ABB.2CDS251001R0065 S201-B6
3	2G1	SE.ABL8RPS24050 ABL8RPS24050
4	3F1	ABB.2CDS251001R0065 S201-B6
5	3F1.1	ABB.2CDS251001R0065 S201-B6
6	3G1	SE.ABL8BBU24200 ABL8BBU24200
7	5A1	PT.4711213689468 ISW-621TF
8	5F1	ABB.2CDS251001R0024 S201-C2
9	6A1	MET.532.021 XC-1000
10	6F1	ABB.2CDS251001R0035 S201-B3
11	15A1	MET.422.155 UMD 96EL
12	15F1	ABB.2CDS251001R0024 S201-C2
13	16K0	WAGO.750-8212/025-002 750-8212/025-002
14	16K2	WAGO.750-1405 750-1405
15	16K3	WAGO.750-530 750-530
16	16K3.1	WAGO.750-600 750-600
17	17F1	ABB.2CDS251001R0024 S201-C2
18	21K1	WEI.1122880000 TRZ 24VDC 1CO

19	21K2	WEI.1122880000 TRZ 24VDC 1CO
20	21K3	WEI.1122880000 TRZ 24VDC 1CO
21	21K4	WEI.1122880000 TRZ 24VDC 1CO
22	24A1	MET.200.950 MIRO-L100
23	24F1	ABB.2CDS251001R0024 S201-C2







24V DC Steuerspannung									
1									
				Date :	11.03.2022			Steuerspannung 24V DC	
				Edited by:	MHE				
				verify:					
Zust	Modification	Date	Name	Norm:	DIN 61346	Drawing number	592731_PPC-Station_de_V1.00		
								Total:	37 Page: 2




24V DC Steuerspannung										24V DC Steuerspannung																													
USV										Batteriemodul																													
2																				4																			
				Date :	28.09.2022															Steuerspannung 24V DC USV					= 01														
				Edited by:	MHE																				+ S01														
				verify:																																			
Zust	Modification	Date	Name	Norm:	DIN 61346					Drawing number	592731_PPC-Station_de_V1.00																				Total:	37	Page:	3					







blue' Log
RS485-1

blue' Log
RS485-2












0		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																			
-16K2 /16.2		9 E2.0 DI9		10 E2.1 DI10		11 E2.2 DI11		12 E2.3 DI12		13 E2.4 DI13		14 E2.5 DI14		15 E2.6 DI15		16 E2.7 DI16		Teil 2 von 2																																			
		750-140516-Kanal-Digitaleingang 																																																			
1921																																																					
				Datum:	11.03.2022							16-Kanal-Digitaleingang			= 01																																						
				Bearb.:	MHE										+ S01			Gesamt:37																																			
				Gepr.:																																																	
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00										Blatt: 20 von 24																																				



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Digital				Digital		Digital		Digital			
Ausgang 1				Ausgang 2		Ausgang 3		Ausgang 4			
22										24	
				Datum:	11.03.2022					Klemmenleiste digitale Ausgänge = 01 + S01 Gesamt: 37	
				Bearb.:	MHE						
				Gepr.:							
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00				Blatt: 23 von 24



VPN LTE Router													
23													
				Datum:	08.06.2022				Industrial VPN LTE-Router MIRO-L100		=Auswertungen+Stückliste/1		
				Bearb.:	MHE						= 01		
				Gepr.:							+ S01		
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00					Gesamt:37	
											Blatt: 24 von 24		

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Artikelstückliste																				MC_F01_006	
Benennung (BMK)					Menge		Bezeichnung					Typnummer			Hersteller		Artikelnummer				
Schaltplan / Position												Bestellnummer			Lieferant		meteocontrol Nummer				
1X1					1		Durchgangs-Reihenklemme					A4C 4			Weidmüller		WEI.2051500000				
=01+S01/1.1					STK							2051500000									
1X1					1		Durchgangs-Reihenklemme					A4C 4 BL			Weidmüller		WEI.2051520000				
=01+S01/1.2					STK							2051520000									
1X1					2		Schutzleiter-Reihenklemme					A4C 4 PE			Weidmüller		WEI.2051560000				
=01+S01/1.3					STK							2051560000									
1X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 4C 4			Weidmüller		WEI.2051900000				
=01+S01/1.3					STK							2051900000									
1X1					1		Schutzleiter-Reihenklemme					A3C 10 PE			Weidmüller		WEI.2490590000				
=01+S01/1.4					STK							2490590000									
1X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 3C 10/16			Weidmüller		WEI.2490530000				
=01+S01/1.4					STK							2490530000									
2F1					1		Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 2 A					S201-C2			ABB		ABB.2CDS251001R0024				
=01+S01/2.1					STK							2CDS251001R0024									
2F1.1					1		Leitungsschutzschalter S201-B6					S201-B6			ABB		ABB.2CDS251001R0065				
=01+S01/2.1					STK							2CDS251001R0065									
2G1					1		Spannungsversorgung getaktet					ABL8RPS24050			Schneider Electric		SE.ABL8RPS24050				
=01+S01/2.1					STK		100...120VAC / 200...500VAC; 24VDC/5A					ABL8RPS24050					200722				
2X1					1		Einspeiseklemme					AAP13 6 LO-LO			Weidmüller		WEI.1988260000				
=01+S01/2.1					STK							1988260000									
2X1					4		Potentialverteilerklemme					AAP13 1.5 LI-LI			Weidmüller		WEI.1988280000				
=01+S01/2.2...=01+S01/2.5					STK							1988280000									
2X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 1.5N/5 BL			Weidmüller		WEI.1985590000				
=01+S01/2.2					STK							1985590000									
2X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 1.5N/5 RD			Weidmüller		WEI.1985710000				
=01+S01/2.2					STK							1985710000									
2X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP AP13			Weidmüller		WEI.1990140000				
=01+S01/2.5					STK							1990140000									
3F1					1		Leitungsschutzschalter S201-B6					S201-B6			ABB		ABB.2CDS251001R0065				
=01+S01/3.1					STK							2CDS251001R0065									
3F1.1					1		Leitungsschutzschalter S201-B6					S201-B6			ABB		ABB.2CDS251001R0065				
=01+S01/3.1					STK							2CDS251001R0065									
3G1					1		Batterie-Steuermodul					ABL8BBU24200			Schneider Electric		SE.ABL8BBU24200				
=01+S01/3.1					STK		IN 24...28,8V DC OUT max. 20A					ABL8BBU24200					200725				
3X1					1		Einspeiseklemme					AAP13 6 LO-LO			Weidmüller		WEI.1988260000				
=01+S01/3.1					STK							1988260000									
3X1					4		Potentialverteilerklemme					AAP13 1.5 LI-LI			Weidmüller		WEI.1988280000				
=01+S01/3.2...=01+S01/3.5					STK							1988280000									
=01+S01/24																				2	
				Datum:	03.08.2023										Artikelstückliste			= Auswertungen			
				Bearb.:	MHE																
				Gepr.:																	
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00												Blatt: 1 von 6		

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
Artikelstückliste																				MC_F01_006					
Benennung (BMK)					Menge		Bezeichnung					Typnummer			Hersteller		Artikelnummer								
Schaltplan / Position												Bestellnummer			Lieferant		meteocontrol Nummer								
3X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 1.5N/5 BL			Weidmüller		WEI.1985590000								
=01+S01/3.2					STK							1985590000													
3X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 1.5N/5 RD			Weidmüller		WEI.1985710000								
=01+S01/3.2					STK							1985710000													
3X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP AP13			Weidmüller		WEI.1990140000								
=01+S01/3.5					STK							1990140000													
3X7					2		Durchgangs-Reihenklemme					A2C 2.5			Weidmüller		WEI.1521850000								
=01+S01/3.7					STK							1521850000													
3X7					2		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2C 2.5			Weidmüller		WEI.1514400000								
=01+S01/3.7					STK							1514400000													
5A1					1		4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base-FX SFP Industrial Ethernet					ISW-621TF			PLANET Technology		PT.4711213689468								
=01+S01/5.1					STK							4711213689468					200780								
5F1					1		Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 2 A					S201-C2			ABB		ABB.2CDS251001R0024								
=01+S01/5.1					STK							2CDS251001R0024													
6A1					1		blue'Log XC-1000					XC-1000			meteocontrol GmbH		MET.532.021								
=01+S01/6.1					STK		X-Series					532.021					532.021								
6A1					1		Stecker grau, 2pol.					Stecker grau, 2pol.			Weidmüller		MET.680.035								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (Power Out)					680.035													
6A1					1		Stecker grau, 3pol.					Stecker grau, 3pol.			Weidmüller		MET.680.036								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (CAN)					680.036													
6A1					2		Stecker grau, 5pol.					Stecker grau, 5pol.			Weidmüller		MET.680.038								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (RS485/422)					680.038													
6A1					1		Stecker grau, 8pol.					Stecker grau, 8pol.			Weidmüller		MET.680.041								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (Multi/Digital - Input/Output)					680.041													
6A1					1		Stecker grau, 12pol.					Stecker grau, 12pol.			Weidmüller		MET.680.045								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (Digital output, Multi Input)					680.045													
6A1					1		Stecker orange, 2pol.					Stecker orange, 2pol.			Weidmüller		MET.680.046								
=01+S01/6.1					STK		Steckplatz (Power In)					680.046													
6F1					1		Leitungsschutzschalter S201-B3					S201-B3			ABB		ABB.2CDS251001R0035								
=01+S01/6.1					STK							2CDS251001R0035													
=01-6W1					1		Premium Patchkabel					DK-1531-020			Eckmann Spezialkabel GmbH		EKM.DK-1531-020								
=01+S01/6.1					STK		RJ45 Cat.5e SF/UTP gr. 2m					DK-1531-020													
=01-7W2					1		UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25					UNITRONIC® LiYY (TP)			LAPP		LAP.0035160								
=01+S01/7.2					m							0035160													
=01-7W6					1		UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25					UNITRONIC® LiYY (TP)			LAPP		LAP.0035160								
=01+S01/7.6					m							0035160													
7X2					2		Mehrstock-Reihenklemme					A3T 2.5			Weidmüller		WEI.2428510000								
=01+S01/7.2;=01+S01/7.6					STK							2428510000													
1																				3					
						Datum:		03.08.2023										Artikelstückliste				= Auswertungen			
						Bearb.:		MHE														+ Stückliste		Gesamt:37	
						Gepr.:																			
Zust		Änderung		Datum		Name		Norm:		DIN 61346		Zeichn.-Nr:		592731_PPC-Station_de_V1.00								Blatt: 2 von 6			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9											
Artikelstückliste																				MC_F01_006									
Benennung (BMK)					Menge		Bezeichnung					Typnummer			Hersteller		Artikelnummer												
Schaltplan / Position												Bestellnummer			Lieferant		meteocontrol Nummer												
7X2					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 3T 2.5			Weidmüller		WEI.2428560000												
=01+S01/7.6					STK							2428560000																	
9X1					4		Mehrstock-Reihenklemme					A2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547610000												
=01+S01/9.1;=01+S01/9.3;=01+S01/9.5;=01+S01/9.7					STK							1547610000																	
9X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547690000												
=01+S01/9.7					STK							1547690000																	
15A1					1		Netzanalysator UMD 96EL					UMD 96EL			PQ Plus GmbH		MET.422.155												
=01+S01/15.1					STK							10.05.3002					422155												
15F1					1		Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 2 A					S201-C2			ABB		ABB.2CDS251001R0024												
=01+S01/15.1					STK							2CDS251001R0024																	
=01-15W1					1		Premium Patchkabel					DK-1531-020			Eckmann Spezialkabel GmbH		EKM.DK-1531-020												
=01+S01/15.1					STK		RJ45 Cat.5e SF/UTP gr. 2m					DK-1531-020																	
15X2					6		2-Leiter-Trenn- und Messklemme					2007-8821			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.2007-8821												
=01+S01/15.2;=01+S01/15.3					STK		mit berührungssicheren Prüfbuchsen					2007-8821																	
15X2					3		Verriegelungskappe					282-882			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.282-882												
=01+S01/15.2;=01+S01/15.3					STK		zum Koppeln mehrerer Trennhebel					282-882																	
15X2					3		Schaltungsbrücker					2007-8442			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.2007-8442												
=01+S01/15.2;=01+S01/15.3					STK		isoliert					2007-8442																	
15X2					3		Schaltsperr					2007-8899			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.2007-8899												
=01+S01/15.2;=01+S01/15.3					STK		für Trennhebel					2007-8899																	
15X2					1		Abschluss- und Trennplatte					2007-8891			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.2007-8891												
=01+S01/15.3					STK		1,5 mm dick					2007-8891																	
15X4					2		Mehrstock-Reihenklemme					A2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547610000												
=01+S01/15.4					STK							1547610000																	
15X4					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547690000												
=01+S01/15.4					STK							1547690000																	
16K0					1		Controller PFC200					750-8212/025-002			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.750-8212/025-002												
=01+S01/16.0					STK		2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; ECO					750-8212/025-002					424400												
16K2					1		16-Kanal-Digitaleingang					750-1405			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.750-1405												
=01+S01/16.2					STK		DC 24 V										0750-1405												
16K3					1		8-Kanal-Digitalausgang					750-530			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.750-530												
=01+S01/16.3					STK		AC/DC 24 V										200215												
16K3.1					1		Endmodul					750-600			WAGO Kontakttechnik GmbH		WAGO.750-600												
=01+S01/16.3					STK												200218												
17F1					1		Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 2 A					S201-C2			ABB		ABB.2CDS251001R0024												
=01+S01/17.1					STK							2CDS251001R0024																	
18ST4					1		D-SUB-Busstecker					SUBCON 9/M-SH			PHOENIX CONTACT		PHO.2761509												
=01+S01/18.4					STK							761509																	
2																				4									
						Datum:		03.08.2023										Artikelstückliste				= Auswertungen							
						Bearb.:		MHE																					
						Gepr.:																							
Zust		Änderung		Datum		Name		Norm:		DIN 61346		Zeichn.-Nr:		592731_PPC-Station_de_V1.00												+ Stückliste		Gesamt:37	
														Blatt: 3 von 6															

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Artikelstückliste																				MC_F01_006	
Benennung (BMK)					Menge		Bezeichnung					Typnummer			Hersteller		Artikelnummer				
Schaltplan / Position												Bestellnummer			Lieferant		meteocontrol Nummer				
=01-18W1					1		Premium Patchkabel					DK-1531-020			Eckmann Spezialkabel GmbH		EKM.DK-1531-020				
=01+S01/18.1					STK		RJ45 Cat.5e SF/UTP gr. 2m					DK-1531-020									
=01-18W4					1		UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25					UNITRONIC® LiYY (TP)			LAPP		LAP.0035160				
=01+S01/18.4					m							0035160									
18X4					1		Mehrstock-Reihenklemme					A2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547610000				
=01+S01/18.4					STK							1547610000									
18X4					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547690000				
=01+S01/18.4					STK							1547690000									
21K1					1		Relaismodul - TRZ 24VDC 1CO					TRZ 24VDC 1CO			Weidmüller		WEI.1122880000				
=01+S01/21.1					STK							1122880000					421750				
21K2					1		Relaismodul - TRZ 24VDC 1CO					TRZ 24VDC 1CO			Weidmüller		WEI.1122880000				
=01+S01/21.2					STK							1122880000					421750				
21K3					1		Relaismodul - TRZ 24VDC 1CO					TRZ 24VDC 1CO			Weidmüller		WEI.1122880000				
=01+S01/21.3					STK							1122880000					421750				
21K4					1		Relaismodul - TRZ 24VDC 1CO					TRZ 24VDC 1CO			Weidmüller		WEI.1122880000				
=01+S01/21.4					STK							1122880000					421750				
22X1					8		Mehrstock-Reihenklemme					A2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547610000				
=01+S01/22.1...=01+S01/22.8					STK							1547610000									
22X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547690000				
=01+S01/22.8					STK							1547690000									
22X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 2.5N/8 RD			Weidmüller		WEI.2108870000				
=01+S01/22.8					STK							2108870000									
23X1					4		Mehrstock-Reihenklemme					A2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547610000				
=01+S01/23.1...=01+S01/23.4					STK							1547610000									
23X1					1		Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen)					AEP 2T 2.5			Weidmüller		WEI.1547690000				
=01+S01/23.4					STK							1547690000									
23X1					1		Querverbinder (Klemmen)					ZQV 2.5N/4 BL			Weidmüller		WEI.1527780000				
=01+S01/23.4					STK							1527780000									
24A1					1		VPN LTE-Router					MIRO-L100			meteocontrol GmbH		MET.200.950				
=01+S01/24.1					STK		inkl. Außenwandantenne					200.950					200950				
24F1					1		Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 2 A					S201-C2			ABB		ABB.2CDS251001R0024				
=01+S01/24.1					STK							2CDS251001R0024									
=01-24W1					1		Premium Patchkabel					DK-1531-020			Eckmann Spezialkabel GmbH		EKM.DK-1531-020				
=01+S01/24.1					STK		RJ45 Cat.5e SF/UTP gr. 2m					DK-1531-020									
Montageplatte					1		Polyester Gehäuse (H847xB636xT300)					NSYPLM86VG			Schneider Electric		SE.NSYPLM86VG				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							NSYPLM86VG					201010				
Montageplatte					1		Verzinkte Montageplatte (H750xB550)					NSYMM86			Schneider Electric		SE.NSYMM86				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		Stahlblech 2,5mm					NSYMM86					201020				
3																				5	
				Datum:	03.08.2023									Artikelstückliste		= Auswertungen					
				Bearb.:	MHE											+ Stückliste		Gesamt:37			
				Gepr.:																	
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00										Blatt: 4 von 6				

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Artikelstückliste																				MC_F01_006	
Benennung (BMK)					Menge		Bezeichnung					Typnummer			Hersteller		Artikelnummer				
Schaltplan / Position												Bestellnummer			Lieferant		meteocontrol Nummer				
Montageplatte					1		Wandmontagehalterung					NSYPFXPLM			Schneider Electric		SE.NSYPFXPLM				
=Allgemein+Aufbau/2.3					VE		Set bestehend aus 4 Edelstahl-Wandlaschen					NSYPFXPLM					201030				
Montageplatte					1		Sammelschiene (Klemmen)					SSCH 10X3X1000 CU/SN			Weidmüller		WEI.0348900000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					m		Zubehör, Sammelschiene, Kupfer					0348900000									
Montageplatte					1		Sammelschienträger					SH 4C			Weidmüller		WEI.1340870000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					Stück		Zubehör, Schienenhalter, Stahl, verzinkt					1340870000									
Montageplatte					1		Sammelschienträger					SH1			Weidmüller		WEI.299860000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							299860000									
Montageplatte					6		Schirmanschlussklemme					KLBUE CO 1			Weidmüller		WEI.1753311001				
=Allgemein+Aufbau/2.3					Stück		Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 18.00, Kabeldurchmesser,					1753311001									
Montageplatte					2		Schirmanschlussklemme					KLBUE CO 3			Weidmüller		WEI.1749151001				
=Allgemein+Aufbau/2.3					Stück		Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 25.00, Kabeldurchmesser,					1749151001									
Montageplatte					11		Endwinkel					ZEW 35			Weidmüller		WEI.9540000000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet					9540000000									
Montageplatte					11		Endwinkel					ZEW 35/2			Weidmüller		WEI.8630740000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet					8630740000									
Montageplatte					11		Klemmenmarkierung					EM 8/30			Weidmüller		WEI.1806120000				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							1806120000									
Montageplatte					4		SPRINT-Kabelverschraubung ESKV 25, Gewindelänge 9mm					ESKV 25			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10066413				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		für Kabel 9-17mm, RAL 7035					10066413									
Montageplatte					4		SPRINT Gegenmutter EMUG 25, M25x1,5mm					EMUG 25			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10060773				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		RAL 7035					10060773									
Montageplatte					2		Geteilter Dichteinsatz für SPRINT Kabelverschraubung ESKV 25					GFD 25/01/060			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10066632				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		für Kabel 4-6mm, RAL 9005					10066632									
Montageplatte					2		SK-Wiska-Blindstopfen BS 6					BS 6			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064004				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							10064004									
Montageplatte					4		SPRINT-Kabelverschraubung ESKV 16, Gewindelänge 9mm					ESKV 16			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10066411				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		für Kabel 4,5-10mm, RAL 7035					10066411									
Montageplatte					4		SPRINT Gegenmutter EMUG 16, M16x1,5mm					EMUG 16			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10060771				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		RAL 7035					10060771									
Montageplatte					4		SK-Wiska-Blindstopfen BS 10					BS 10			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064008				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							10064008									
Montageplatte					2		SPRINT-Kabelverschraubung ESKV 20, Gewindelänge 9mm					ESKV 20			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10066412				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		für Kabel 6-13mm, RAL 7035					10066412									
Montageplatte					2		SPRINT Gegenmutter EMUG 20, M20x1,5mm					EMUG 20			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10060772				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK		RAL 7035					10060772									
Montageplatte					2		SK-Wiska-Blindstopfen BS 13					BS 13			WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064010				
=Allgemein+Aufbau/2.3					STK							10064010									
4																				6	
				Datum:	03.08.2023									Artikelstückliste		= Auswertungen					
				Bearb.:	MHE											+ Stückliste		Gesamt:37			
				Gepr.:																	
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm:	DIN 61346	Zeichn.-Nr:	592731_PPC-Station_de_V1.00										Blatt: 5 von 6				

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Artikelstückliste																				MC_F01_006	
Benennung (BMK)				Menge		Bezeichnung				Typnummer				Hersteller		Artikelnummer					
Schaltplan / Position										Bestellnummer				Lieferant		meteocontrol Nummer					
Montageplatte				2		SK-Wiska-Blindstopfen BS 17				BS 17				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064012					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						10064012											
Montageplatte				2		SPRINT-Kabelverschraubung ESKV 32, Gewindelänge 12mm				ESKV 32				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10066414					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK		für Kabel 13-21mm, RAL 7035				10066414											
Montageplatte				2		SPRINT Gegenmutter EMUG 32, M32x1,5mm				EMUG 32				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10060774					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK		RAL 7035				10060774											
Montageplatte				2		SK-Wiska-Blindstopfen BS 21				BS 21				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064014					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						10064014											
Montageplatte				2		Mehrfachdichtung M32				MFD 32/03/090				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10102170					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						10102170											
Montageplatte				6		SK-Wiska-Blindstopfen BS 9				BS 9				WISKA Hoppmann & Mulsow		WIS.10064007					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						10064007											
Montageplatte				1		LKG Verdrahtungskanalsystem PVC, BH 37x50mm, L=2000mm				LKG5003707030B				HAGER TEHALIT		HAG.LKG5003707030B					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						LKG5003707030B											
Montageplatte				2		LKG Verdrahtungskanalsystem PVC, BH 50x75mm, L=2000mm				LKG7505007030B				HAGER TEHALIT		HAG.LKG7505007030B					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						LKG7505007030B						124041					
Montageplatte				2		Tragschiene TS35 / Höhe: 7,5 mm / Lochung: 5,2 x 18 mm				TS35/7,5				POLLMANN GMBH		PE.1010402					
=Allgemein+Aufbau/2.3				STK						1010402						361361					